

**svwd706setAHD**

# **SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 7" AHD kamerou**

## **Návod na použití**



## **Uživatelská příručka**

Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

## Ovládací prvky monitoru

1. Tlačítko pro snížení hodnoty
2. Tlačítko pro vstup do MENU
3. Tlačítko pro zvýšení hodnoty
4. Potvrzovací tlačítko „ENTER“
5. Tlačítko pro otočení obrazu
6. Zobrazit / nezobrazit pomocné trajektorie
7. Zapnout / Vypnout napájení



## Technická specifikace

### Monitor 2,4GHz bezdrátový přenos

- Velikost displeje: 7palcová obrazovka IPS
- Rozlišení: 1024 (H) \* RGB \* 600 (V)
- Systém: PAL / NTSC
- Napájení: 9 V-36 V
- Video: Jeden kanál
- Jas: 600 cd / m<sup>2</sup>
- Držák U
- Jas: 600 cd/m<sup>2</sup>
- Rozměry: 178 x 120 x 27 (59 se stínítkem) mm (bez držáku)




## Kamera 2,4GHz bezdrátový přenos

- Senzor: 1/3 AHD
- Voděodolnost: IP66
- Počet LED: IR 18ks
- Systém: PAL/NTSC
- Rozlišení: 800TVL
- Úhel snímání: 140°
- Napájení: DC 9–36 V
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: 75 x 45 x 68 mm
- Dosah: >150 m, <200 m, na volném prostranství



## Párování kamery s monitorem

Nejprve stiskněte tlačítko „Menu“, vyberte odpovídající funkci a poté stiskněte klávesu Enter, odpovídající funkce párování se zobrazí na obrazovce.



Za druhé, stiskněte tlačítko na prodlužovacím kabelu kamery, dokud se na obrazovce nezobrazí potvrzení jako na obrázku.



## Stabilní a silná penetrace signálu



## Instalace – připojení



Monitor

Napájecí kabel s koncovkou CL



Kamera

Napájecí kabel pro kameru, volné dráty